

# イベントタイマー

プログラムされたシーケンスに従って、接点の操作を自動運転する、タイマー内蔵のコントローラーです。

AT-ET416  
価格：オープン

資料館・展示館などでの、映像設備などの自動運転が行えます。

内蔵タイマーによる自動運転の他に、接点入力を用いての割り込み運転も可能です。

外部に接続するWindowsPCにより、プログラムシーケンスは簡単に編集することができます。



本機



映像音響設備



操作スイッチ



展示装置

掲載されているシステムは一例です。  
本機の他に拡張の制御装置が必要な場合もあります。

## 仕様

使用電源	DC5V (ACアダプター AC100V 50/60Hz 付属)
消費電力	5W以下
CPU	16ビット (クロック10MHz)
接点入力	フォトカプラー入力 ×4接点 (ソケット式ネジ止め端子台)
接点出力	オープンコレクタトランジスタ出力 (Max DC24V 50mA) ×16接点
制御入出力	RS-232C (タイマープログラム設定用) 前面・後面各1 (排他利用)
表示装置	16桁×2行 液晶表示装置
外形寸法	(W)210×(H)44×(D)180 (mm)
質量	約1kg

仕様及び外観は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。